

Model: HW30A Automat

- Konstantní proud: 30A
- Maximální proud: 40A (> 10s)
- Vstup: 5.6V - 16.8V
- BEC výstup: 2A (lineární režim)
- Powered by 5-12 NiMH / NiCd nebo 2-4 LiPo
- Low-Voltage Cutoff: Automatická detekce a nastavení
- Uživatelsky programovatelná brzda.
- Automatické nastavení nízkého napětí založené na vložené baterii.
- Soft start rozjet
- Auto Motor cut off s resetem
- Bezpečné zapnutí, program zjišťuje polohu páky plynu aby motor neběžel náhodou po zapnutí. Poté jde od této polohy.
- Automatické vypnutí při ztrátě signálu
- Rozměry: 37 cm x 2,5 cm x 0,7 cm
- Hmotnost: 24 g

HW-30A Programování.

Lze programovat 3 parametry z vysílače.

Postup: Dát páku plynu do maximální polohy a poté zapněte baterie.

1) První - Lipo * peep * - * krátká pauza * - * peep *

2) Druhá - Ni-XX * peep * peep * - * krátká pauza * - * peep * peep *

3) Třetí - Brzda * peep * peep * peep * - * krátká pauza * - * peep * peep * peep *

když uslyšíte tón, (každý se opakuje 2x) , stačí mezi něma dát páku plynu na volnoběh a počkejte, požadované nastavení se uloží a bude potvrzeno dlouhým tónem.

Pro jednotlivé parametry opakujte kroky na všech konfiguracích.

Po každém zapnutí s plynem na min je potvrzen program LiPo 1x dlouze nebo 3x dlouze NiXX